



# HONDA EU 65is - USATO

## Product features:

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 6.5

Potenza uso continuativo monofase (KW): 5.5

Potenza massima monofase (KVA): 8.1

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 6.87

Carburante: Benzina

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230

Configurazione prese: 2 x 230V 16A 2P+T CEE - 1 x 230V 32A 2P+T CEE

Motore: Honda GX390, 4 tempi, OHV

Accensione: Transistorizzata

Avviamento: Manuale / Elettrico

Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 389

Numero cilindri: 1

Capacità olio (L): 1.1

Raffreddamento: Aria

Alternatore: Multipolare

Capacità serbatoio carburante (L): 16.5

Consumo (L/h): 3.2~1.2

Autonomia (h): 5.6~12.18

Potenza acustica: 91 dB(A)

Pressione acustica: 75 dB(A)

Lunghezza (mm): 850

Larghezza (mm): 670

Altezza (mm): 699

Peso a secco (Kg): 128

Inverter: Sì

AVR: No

Compound: No

Silenziato: Sì

Super silenziato: Sì

Regolatore di tensione: Inverter

Marca Motore: Honda

Video: 59zbl\_xD5eE





Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni  
Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

---



---

Man.El.Service srl , Via Carlo Pittara, 46 10151 - Torino - Italy | P.Iva  
09031950018 | [info@manelservice.com](mailto:info@manelservice.com)