



GENMAC Infinity G11KS GENERATORE 12,0KVA

Product description:

GENMAC INFINITY G11KS GENERATORE TRIFASE 12,0KVA

Il generatore GENMAC Infinity G11KS trifase è dotato di un motore Kohler alimentato a diesel capace di erogare una potenza di 12,0KVA con regolatore di tensione AVR.

Il generatore è dotato di un motore Kohler sovradimensionato capace di erogare una potenza continua di 11,0KVA ed una potenza massima di 12,0KVA. Grazie al serbatoio da 50l il generatore Genmac Infinity ha un' autonomia fino a 19 ore di lavoro.

Il generatore Genmac silenziato è stato realizzato con un telaio di alte prestazioni per ridurre al minimo la pressione sonora. Il Telaio è realizzato con piastre in acciaio realizzato secondo le norme UNI S235JR, completo di supporti antivibranti in gomma. Per migliorare la movimentazione prima dell'impiego, alla base del generatore sono state realizzate delle tasche bilaterali in acciaio per carrelli elevatori, ciò ne permette il sollevamento da tutti i lati, ed sulla cima del generatore è collocato un gancio per il sollevamento centrale.

Il generatore da 12,0KVA è completo di 4 porte che permettono un'accesso facile per la manutenzione ordinaria o straordinaria. Per rendere questo generatore Genmac il più silenzioso possibile è stata impiegata schiuma acustica ecologica 100% riciclabile, autoestinguente a prova di fuoco, lavabile conforme alla classe 1 di reazione al fuoco, fissato meccanicamente al telaio.

Il pannello di controllo del generatore è realizzato in metallo con coperchio posteriore di protezione alle intemperie ed è provvisto di area dedicata per facilitare il collegamento elettrico al carico.

Tutte le unità e i componenti sono collaudati in fabbrica, costruiti in prototipo e produzione testata. Una procedura di controllo specifica durante le varie fasi della produzione garantisce lunga durata e affidabilità.

Regolatore di tensione AVR

L' AVR è indispensabile per far funzionare al meglio il generatore, esso necessita infatti tutte di un sistema elettronico di controllo, di un AVR appunto, che garantisce il buon funzionamento





della macchina e della rete elettrica sottesa ad essa.

Lo scopo del' AVR, in un generatore di corrente, è quello di mantenere stabile l' uscita. E se il suo funzionamento è molto semplice quando vengono alimentati carichi resistivi, più complesso è il discorso in caso di carichi prevalentemente induttivi: la corrente sfasata in ritardo contrasta il campo magnetico induttore, provocando un calo di tensione ai morsetti d'uscita dell'alternatore; per compensare il fenomeno, l'AVR interviene automaticamente aumentando la corrente di eccitazione, fino a quando l'uscita torna al valore nominale. Se il carico è invece capacitivo, la corrente fa da magnetizzante per l'induttore causando un aumento della tensione in uscita, e l'AVR interviene riducendo la corrente di eccitazione

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL GENERATORE GENMAC Infinity G11KS 12,0KVA

Tipo di fase: Monofase / Trifase

Potenza Continua Monofase: 3.6KVA / 3KW

Potenza Massima Monofase: 5.1KVA / 4.0KW

Potenza Continua Trifase: 11.0KVA / 9.0KW

Potenza Massima Trifase: 12.0KVA / 10.0KW

Motore: Kohler KDW1404

Avviamento: Elettrico

Alimentazione: Diesel

Quadro prese: 1 x Schuko 16A 230V - 2 x 16A 230V - 1 x 16A 400V - 1 x 32A 400V

Tensione: 230 / 400 V

Frequenza: 50 Hz

Giri motore: 1500 rpm

Capienza Serbatoio: 50 l

Autonomia @ 75%: 19 h giri fissi

Regolatore di tensione: AVR

Pressione acustica @7m: 67 dBa

Lunghezza (mm): 1802

Larghezza (mm): 752

Altezza (mm): 113

Peso a secco (Kg): 540

Se stai cercando un altro prodotto allora puoi consultare sul nostro catalogo altri gruppi elettrogeni terrestri.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima monofase (KW): 5.1





Potenza uso continuativo monofase (KW): 3.6
Potenza massima monofase (KVA): 4
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 3
Potenza massima trifase (KW): 10.0
Potenza uso continuativo trifase (KW): 9.0
Potenza massima trifase (KVA): 12.0
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 11.0
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Configurazione prese: 1 x Schuko 16A 230V - 2 x 16A 230V - 1 x 16A 400V - 1 x 32A 400V
Motore: Kohler KDW1404
Giri motore (giri/min): 1500
Avviamento: Elettrico
Raffreddamento: Acqua
Numero poli: 2
Capacità serbatoio carburante (L): 50
Autonomia (h): 19
Pressione acustica: 67 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 1802
Larghezza (mm): 752
Altezza (mm): 1130
Peso a secco (Kg): 540
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Quadro di commutazione ATS: Opzionale
Regolatore di tensione: AVR
Marca Motore: Kohler

