



GENSET MH 6000 H/MT CON SERBATOIO MARMITTA INTERNA

Product description:

Gruppi Elettrogeni a corrente alternata da 1 KVA a 2000 KVA ad avviamento manuale o automatico. Grazie ad una gamma così ampia GenSet è in grado di presentare soluzioni specifiche nei diversi campi di applicazione del gruppo elettrogeno sia per impiego continuo, sia per utilizzo di emergenza in caso di interruzione della rete principale. Tutti i gruppi elettrogeni GenSet rispettano rigorosamente le normative CE in materia di sicurezza d'impiego e di controllo delle emissioni inquinanti.

L'immagine è puramente indicativa

Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KVA): 6.3
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 5.6
Carburante: Diesel
Tensione (V): 230
Motore: Honda GX 390 OHV
Giri motore (giri/min): 3000
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 406
Numero cilindri: 1
Raffreddamento: Aria
Alternatore: Sincrono
Consumo (L/h): 2
Potenza acustica: 86 dB(A)
Pressione acustica: 61 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 545





Larghezza (mm): 778

Altezza (mm): 566

Peso a secco (Kg): 145

Silenziato: Sì

Super silenziato: Sì

Quadro di commutazione ATS: Opzionale

Regolatore di tensione: No

Marca Motore: Yanmar

