



Gruppo Elettrogeno PRAMAC GA8000 a GAS

Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KW): 8
Potenza massima monofase (KVA): 8
Carburante: Gas Naturale o GPL
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230
Motore: Generac G-FORCE 500 SERIES
Normativa Emissioni : Uso Stazionario
Giri motore (giri/min): 3000
Regolatore di giri: Elettronico
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 530
Numero cilindri: 2
Disposizione cilindri: A V di 90°
Capacità olio (L): 1.6
Raffreddamento: Aria
Potenza nominale massima [GPL] (KVA): 8
Potenza nominale massima [GPL] (KW): 8
Potenza nominale massima [Gas Naturale] (KVA): 7
Potenza nominale massima [Gas Naturale] (KW): 7
Numero poli: 2

