



ZANARDI ATE 28-1L/4 ALTERNATORE AUTOREGOLATO 1500 RPM

Product price:

1.562,00 € tax excluded

Product description:

ZANARDI ATE 28-1L/4 ALTERNATORE AUTOREGOLATO 1500 RPM

ALTERNATORI TRIFASI CON SPAZZOLE – REGOLAZIONE COMPOUND

I generatori di questa serie sono trifase con spazzole e sono caratterizzati da una regolazione combinata su tre fasi; hanno un'elevata capacità di avvio (avvio motori: 1 HP X KVA). Hanno anche ottime prestazioni con connessione monofase: con la connessione triangolo è possibile ottenere il 70% del carico nominale a tre fasi e il 45% con la connessione a stella con il neutro. Lo statore o il rotore sono inclinati per migliorare la forma d'onda. I rotor a 2 poli hanno una gabbia di smorzamento e tutti gli avvolgimenti dello statore hanno un passo ridotto per ridurre il contenuto armonico.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Frequenza (Hz): 50 / 60
Tensione (V): 230 / 400
Giri motore (giri/min): 1500
Alternatore: Sincrono, con spazzole
Numero poli: 4
Potenza monofase (KW): 20
Potenza monofase (KVA): 20
Potenza trifase (KW): 24
Potenza trifase (KVA): 30





Pressione acustica: 57 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 595
Larghezza (mm): 320
Altezza (mm): 409
Spazzole: Sì
Funzione PMG: No
Tipo di alternatore: Velocità Costante
Regolatore di tensione: Compound
Peso (Kg): 144

