



CGM C5000 GENERATORE MONOFASE 5KVA

Product price:

1.215,00 € tax excluded

Product description:

CGM C5000 Generatore Monofase 5 KVA

Il Generatore monofase CGM C5000 è dotato di motore Honda alimentato a benzina STAGE V a 3000 giri/minuto, capace di erogare una potenza di 5KVA

Il Generatore CGM C5000 compatto e di semplice impiego, montato su base fissa con gommini antivibranti, composto da un alternatore Made in Italy della Linz o della NSM, autoeccitato senza spazzole e con regolatore di tensione **AVR**.

Il CGM C5000 è dotato di avviamento manuale a strappo con autoavvolgente e con un basso consumo di carburante, infatti consuma solamente 1 litro/ora al 75% del carico.

Il generatore CGM C5000 fa parte della serie CLASSIC e si adatta facilmente a svariati utilizzi quali abitazioni, impianti ambulant, campeggi, hobbistica, cantieri ecc.

Caratteristiche tecniche del generatore CGM C5000:

Tipo di fase: Monofase

Potenza massima: 4.95 KW

Potenza uso continuo: 4.5 KW

Potenza massima: 5.5 KVA

Potenza uso continuo: 5 KVA

Carburante: Benzina

Tensione: 230 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: HONDA GX270

Normativa emissioni: Stage V

Giri motore: 3000 giri/min

Avviamento: Manuale

Sistema regolatore di tensione: AVR





Consumo: 1.6 Lt/h al 75% del carico
Capacità serbatoio: 5.3 Lt
Autonomia: 3.3 h al 75% del carico
Lunghezza: 780 mm
Larghezza: 510 mm
Altezza: 500 mm
Peso: 58 Kg

Scopri l'intera gamma riservata ai generatori di corrente della CGM o altre tra le migliori marche sfogliando il nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Le immagini e i dati tecnici non impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KW): 4.95
Potenza uso continuativo monofase (KW): 4.5
Potenza massima monofase (KVA): 5.5
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 5
Carburante: Benzina
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230
Configurazione prese: 1 x 230V 16A 3P CEE - 1 x 230V SCHUKO
Motore: Honda GX270
Normativa Emissioni : Stage 5
Giri motore (giri/min): 3000
Avviamento: Manuale
Cilindrata (cm³): 270
Numero cilindri: 1
Alternatore: Made in Italy
Numero poli: 2
Capacità serbatoio carburante (L): 5.3
Consumo (L/h): 1.6
Autonomia (h): 3.3
Lunghezza (mm): 780
Larghezza (mm): 510
Altezza (mm): 500
Peso a secco (Kg): 58





Silenziato: No

Super silenziato: No

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno

Quadro di commutazione ATS: Opzionale

Regolatore di tensione: AVR

Marca Motore: Honda

