



EMACH EMI 2000IS GENERATORE MONOFASE 1,8KW INVERTER STAGE V

Product price:

565,00 € tax excluded

Product description:

EMACH EMI 2000IS GENERATORE MONOFASE 1,8KW INVERTER STAGEV

EMACH EMI 2000IS generatore monofase è dotato di motore R80I StageV alimentato a Benzina, capace di erogare una potenza massima di 1,8KW, super silenzioso grazie all'inverter in dotazione.

EMACH EMI 2000IS è di ridotte dimensioni e grazie alla maniglia integrata nella scocca, rendono il generatore perfetto per un trasporto ed una facile collocazione durante i periodi di inutilizzo. Tutti i materiali utilizzati per la fabbricazione dei gruppi della EMACH EMI 2000IS, sono di prima scelta, offrendo e garantiscono al cliente un prodotto testato e collaudato ad un prezzo veramente conveniente.

Grazie allo stabilizzatore elettrico della tecnologia Inverter che lavora a bassissima distorsione, il generatore eroga carichi di corrente costanti senza picchi di tensione che potrebbero danneggiare i dispositivi elettrici ed elettronici. Ulteriore vantaggio dell' inverter, è quello di lavorare con dei giri motori variabili, in base alla necessità di corrente da erogare, ottimizzando al meglio i consumi di carburante, l'emissione dei gas e l'usura delle parti meccaniche. Prodotto ideale per utilizzo in campeggi, camper e per il tempo libero all'aria aperta.

NORMATIVA EMISSIONI STAGEV

Il gruppo elettrogeno è provvisto di motorizzazione STAGEV "mobile", come previsto dal Regolamento Europeo 2016/1628. Queste nuove motorizzazioni consentono di ridurre in modo esponenziale le emissioni di particolato e ossidi di azoto erogate dal generatore nell'ambiente, e garantire una riduzione dell'impatto ambientale del 200% rispetto alle motorizzazioni standard.

Caratteristiche tecniche EMACH EMI 2000IS





Tipo di fase: Monofase
Potenza Continua: 1.6 KVA / 1.6 KW
Potenza Massima: 1.8 KVA / 1.8 KW
Tensione VAC: 230 V
Frequenza (Hz): 50
Regolatore di tensione: INVERTER
Quadro avviamento: Manuale a strappo
Motore: R80I 4 tempi
Normativa emissioni: Stage V
Giri al minuto RPM: Variabile
Alimentazione: Benzina
Quadro prese: 1 x shuko 16 A
Capacità serbatoio: 4.2 l
Autonomia: 3.5 h
Consumo: 1.2 l/h
Pressione acustica: 68 dB(A) @ 7 m
Lunghezza: 510 mm
Larghezza: 300 mm
Altezza: 475 mm
Peso netto: 23.5 Kg

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata ai generatori EMACH o di altri brand specializzati

Immagini e dati tecnici non impegnativi e possono essere soggetti a revisioni.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KW): 1.8
Potenza uso continuativo monofase (KW): 1.6
Potenza massima monofase (KVA): 1.8
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 1.6
Carburante: Benzina
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230
Configurazione prese: 1 x 230V 16A SCHUKO
Motore: R80I 4 tempi
Normativa Emissioni : Stage 5
Giri motore (giri/min): Variabile
Regolatore di giri: Elettronico
Accensione: Autoavvolgente
Avviamento: A strappo





Raffreddamento: Aria
Capacità serbatoio carburante (L): 4.2
Consumo (L/h): 1.2
Autonomia (h): 3.5
Pressione acustica: 68 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 510
Larghezza (mm): 300
Altezza (mm): 475
Peso a secco (Kg): 23.5
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Quadro di commutazione ATS: No
Regolatore di tensione: Inverter

