



POWERMATE WX 6200 GENERATORE MONOFASE 7.25 KVA AVR AVVIAMENTO A STRAPPO

Product price:

550,00 € tax excluded

Product description:

POWERMATE WX 6200 GENERATORE MONOFASE 7.25 KVA AVR

POWERMATE WX 6200 è un il Generatore monofase dotato di un motore alimentato a benzina 4 Tempi, capace di erogare una potenza massima di 7,25 KVA completo di regolatore di tensione AVR.

Il POWERMATE WX 6200 , è dotato di robusti maniglioni e ruote che ne permettono una facile portabilità; come tutta la gamma POWERMATE WX 6200 , è un gruppo elettrogeno che rispetta un alto standard qualitativo e garantisce un elevato livello di affidabilità.

I punti di forza del POWERMATE WX 6200 sono: l'alta qualità dei componenti, leggerezza, compattezza, trasportabilità e la facilità d'uso e anche il design moderno. Il generatore monofase 7.25 KVA è dotato di un avviamento manuale a corda.

Il POWERMATE WX 6200 è stato sviluppato appositamente per il campeggio, le roulotte, le case, e applicazioni di hobbistica, ecc, per questo motivo rispecchia delle caratteristiche e comodità peculiari che ne permettono l'affidabilità e la comodità negli ambiti di applicazione.

I vantaggi del regolatore di tensione AVR

Il regolatore di tensione automatico, o AVR consente al generatore monofase 7.25 KVA di erogare energia stabile e poter quindi collegare apparecchiature con elettronica delicata come computer, elettrodomestici, smartphone e tablet: il gruppo elettrogeno quindi l'ideale per un utilizzo domestico, in campeggio, per l'hobbistica ed il tempo libero, ma anche per cantieri ed artigiani.





Il regolatore di tensione AVR e l'altro standard qualitativo dell'alternatore con avvolgimenti in rame vi forniranno energia sicura e stabilizzata.

Caratteristiche Tecniche del POWERMATE WX 6200

Tipo di fase: Monofase
Potenza Continua Monofase: 6.63 KVA / 5.3 KW
Potenza Massima Monofase: 7.25 KVA / 5.8 KW
Tensione VAC: 230 V
Frequenza (Hz): 50
Regolatore di tensione: AVR
Quadro avviamento: Manuale con auto avvolgente
Motore: OHV 4 tempi
Normativa emissioni: Stage V
Giri al minuto RPM: 3000
Alimentazione: Benzina
Capacità serbatoio: 26 l
Consumo @ 75 % del carico: 2.17 l/h
Autonomia @ 75 % del carico: 12 h
Pressione acustica: 69 dB(A) @ 7m
Lunghezza: 810 mm
Larghezza: 625 mm
Altezza: 607 mm
Peso netto: 78 Kg

Cerchi un generatore con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata ai generatori POWERMATE o di altri brand specializzati

Immagini e dati non impegnativi e possono essere soggetti a revisioni.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KW): 5.8
Potenza uso continuativo monofase (KW): 5.3
Potenza massima monofase (KVA): 7.25
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 6.63
Carburante: Benzina
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230
Motore: OHV 4 tempi





Normativa Emissioni : Stage 5
Giri motore (giri/min): 3000
Regolatore di giri: Meccanico
Avviamento: A strappo
Raffreddamento: Aria
Capacità serbatoio carburante (L): 26
Consumo (L/h): 2.16
Autonomia (h): 12
Pressione acustica: 69 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 810
Larghezza (mm): 625
Altezza (mm): 606
Peso a secco (Kg): 78
Inverter: No
AVR: Sì
Compound: No
Silenziato: No
Super silenziato: No
Quadro di commutazione ATS: No
Regolatore di tensione: AVR

