



Generatore HONDA ECMT7000

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW): 4
Potenza uso continuativo monofase (KW): 3.6
Potenza massima monofase (KVA): 5
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 4.5
Potenza massima trifase (KW): 7
Potenza uso continuativo trifase (KW): 6.5
Potenza massima trifase (KVA): 8.75
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 8.12
Carburante: Benzina
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Configurazione prese: 1 x 400V CEE - 2 x 230V SCHUKO
Motore: Honda GC390, 4 tempi, OHV
Giri motore (giri/min): 3000
Accensione: Transistorizzata
Avviamento: Manuale
Cilindrata (cm³): 389
Numero cilindri: 1
Capacità olio (L): 1.1
Raffreddamento: Aria
Alternatore: Tripolare
Alesaggio per corsa (mm): 88 x 64
Capacità serbatoio (L): 110
Capacità serbatoio carburante (L): 22.8
Consumo (L/h): 2.79
Autonomia (h): 8.17
Potenza acustica: 97 dB(A)
Pressione acustica: 85 dB(A)
Lunghezza (mm): 755
Larghezza (mm): 550
Altezza (mm): 560





Peso a secco (Kg): 104

Silenziato: No

Super silenziato: No

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno

Quadro di commutazione ATS: No

Regolatore di tensione: Compound

Marca Motore: Honda

Video: _lb7Wt-5FOM

