



GENSET MG 330 S-I

Product description:

Gruppi Elettrogeni a corrente alternata da 1 KVA a 2000 KVA ad avviamento manuale o automatico.
Grazie ad una gamma così' ampia GenSet è in grado di presentare soluzioni specifiche nei diversi campi di applicazione del gruppo elettrogeno sia per impiego continuo, sia per utilizzo di emergenza in caso di interruzione della rete principale.
Tutti i gruppi elettrogeni GenSet rispettano rigorosamente le normative CE in materia di sicurezza d'impiego e di controllo delle emissioni inquinanti.

L'immagine è puramente indicativa

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW): 88
Potenza massima monofase (KVA): 110
Potenza massima trifase (KW): 264
Potenza uso continuativo trifase (KW): 240
Potenza massima trifase (KVA): 330
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 300
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Motore: Iveco CURSOR10TE1D
Giri motore (giri/min): 1500
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 10300
Numero cilindri: 6
Raffreddamento: Acqua
Alternatore: Sincrono
Capacità serbatoio carburante (L): 420
Consumo (L/h): 53.7 al 75% del carico
Autonomia (h): 7.81





Potenza acustica: 97 dB(A)
Pressione acustica: 72 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 3642
Larghezza (mm): 1570
Altezza (mm): 2218
Peso a secco (Kg): 3550
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Quadro di commutazione ATS: Opzionale
Regolatore di tensione: AVR (opzionale)
Marca Motore: FPT Iveco

