



STANLEY SIG 1100

Product description:

Gruppo elettrogeno portatile, 4 tempi, monofase 1,1 KW.

I generatori e la gamma inverter STANLEY sono nati per soddisfare le esigenze degli utenti professionali e "Fai da Te" ottenendo una ampia scelta di prodotti: generatori con potenza fino a 5,5 KW e inverter con potenza fino a 2,8 KW. L'impegno di STANLEY è stato rivolto a fornire generatori puliti, rispettosi dell'ambiente ed economici. I generatori STANLEY hanno raggiunto negli anni un alto livello di qualità ed efficienza. Grazie ad un design moderno e tecniche di produzione sofisticate, che li rendono conformi a tutti gli standard di sicurezza europei. Questo fa sì che STANLEY sia un partner ideale per l'affidabilità e la sicurezza dei suoi prodotti nel mondo del lavoro e del tempo libero.

L'immagine è puramente indicativa.

Product features:

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 1.1

Potenza uso continuativo monofase (KW): 1

Potenza massima monofase (KVA): 1.38

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 1.25

Carburante: Benzina

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230

Configurazione prese: 2 x 230V

Motore: HY154F, 4 tempi

Giri motore (giri/min): 3100

Avviamento: A strappo

Cilindrata (cm³): 90

Numero cilindri: 1

Capacità olio (L): 0.4

Raffreddamento: Aria

Alternatore: Sincrono





Capacità serbatoio carburante (L): 2
Consumo (L/h): 0.87
Autonomia (h): 2.3
Potenza acustica: 95 dB(A) a 4 m
Pressione acustica: 70 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 385
Larghezza (mm): 525
Altezza (mm): 505
Peso a secco (Kg): 23
Inverter: Sì
AVR: No
Compound: No
Silenziato: No
Super silenziato: No

