



# CGM 90GPL GAS GPL - COFANATO CON CENTRALINA MANUALE

## Product description:

Questa serie di gruppi elettrogeni è allestita con motori a GPL. Essa nasce per rispondere alle sempre più esigenti richieste di basso costo di esercizio e protezione per l'ambiente.

Scegliere questa tipologia di gruppi elettrogeni porta a possedere una macchina i cui consumi sono notevolmente ridotti rispetto ad un normale gruppo con motore diesel e ad abbattere gli scarichi nocivi in atmosfera. Un altro vantaggio riguarda la bassa rumorosità e la mancanza di serbatoio del carburante, poichè il gruppo può direttamente allacciarsi alla rete pubblica.

Praticità d'uso e un'elevata affidabilità completano le caratteristiche positive proprie di un gruppo elettrogeno di questo tipo. A richiesta si possono allestire gruppi con: quadri automatici, carrelli traino lento o veloce, cofani di protezione, cofani insonorizzati, allestimenti speciali.

Le immagini sono puramente indicative.

## Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima trifase (KW): 80

Potenza uso continuativo trifase (KW): 72

Potenza massima trifase (KVA): 100

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 90

Carburante: GPL

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230 / 400

Motore: General Motors RMG 8000

Giri motore (giri/min): 1500

Regolatore di giri: Elettronico

Avviamento: Elettrico

Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 7900

Numero cilindri: 8





Raffreddamento: Acqua  
Alternatore: Marelli, senza spazzole  
Numero poli: 4  
Alesaggio per corsa (mm): 107.95 x 107.95  
Consumo (L/h): 41 al 100% del carico  
Pressione acustica: 67 dB(A) a 7 m  
Lunghezza (mm): 2600  
Larghezza (mm): 1100  
Altezza (mm): 2000  
Peso a secco (Kg): 1550  
Silenziato: Sì  
Super silenziato: Sì  
Quadro di commutazione ATS: No  
Regolatore di tensione: AVR  
Marca Motore: General Motors

